

# Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

1

## Акклиматизация

Перед монтажом панелей Heradesign необходимо разместить в сухом и тёплом помещении для «акклиматизации» в течении семи дней. Храните панели Heradesign только в горизонтальном положении. Вертикальное расположение может приводить к деформации панелей.



2

## Каркас

Панели монтируются на деревянный или металлический каркас. Размер ячейки каркаса 600мм.



3

## Направление монтажа

Для сохранения единого вида потолка/стены, особенно при монтаже окрашенных панелей Heradesign Fine и Superfine, обращайтесь внимание на направление монтажа. (Направление указано на обратной стороне панели).



4

## Крепление

Разметку каркаса и раскладку панелей желательно производить от центра комнаты. Панели Heradesign на каркас закрепляются при помощи саморезов с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза. Зафиксируйте панель ,плотно прижав к каркасу, с помощью раздвижных опор.



5

## Расстояния

Минимальные отступы от края панели 20 мм. Не утапливайте головку шурупа в панель.



6

## Ревизионные люки

При врезе ревизионных люков и крупногабаритных осветительных элементов, каждый элемент панели должен быть зафиксирован шурупом. При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



# Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

7

## Подгонка панелей

При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок



8

## Дополнительный звукопоглотитель

Маты звукопоглотителя Шуманет (БМ, Эко) закладываются за панели Heradesign параллельно инсталляции панелей



9

## Обрезка панелей

При необходимости разметка и обрезка производятся с тыльной стороны панели.



10

## Обработка панелей

После обрезки край панели обрабатывается абразивом и декорируется в цвет панели



11

## Инсталляция оборудования

На панель Heradesign возможен монтаж лёгкого осветительного оборудования в т.ч. точечных светильников.



12

## Окраска

Окраска панелей производится в несколько слоёв водоэмульсионной краской из пульверизатора. Окраска валиком со средним или большим ворсом запрещена.

Возможна окраска панелей после



# Инструкция по монтажу панелей Heradesign

Heradesign.

Для хорошей архитектуры

13

## Декорирование крепежа

После монтажа панелей головки саморезов декорируются краской в цвет панелей. натуральный цвет панели RAL 1015.



14

## Ремонт Superfine и Fine

В случае повреждения панели Heradesign легко ремонтируются. Ножом аккуратно удалите отделившуюся ворсинку, Подкрасьте образовавшиеся пробелы



15

## Ремонт Micro и Plano

Для ремонта панелей Micro и Plano возможно использование герметика.

